## 3.1. Čištění tiskárny - příkazem z ovládacího SW

Abyste udrželi vaši tiskárnu QUALICA-RD v té nejlepší kondici, musíte ji pravidelně čistit. S použitím speciálních čisticích karet je čištění tiskárny mnohem snazší. Pro objednání speciálních čisticích karet kontaktujte vašeho dodavatele tiskárny QUALICA-RD.



Obr. 1 Speciální čisticí karta pro tiskárny QUALICA-RD

Po vložení speciální čisticí karty do tiskárny klikněte na tlačítko "Clean Printer" v záložce "Service" v ovladači tiiskárny, jak je vyobrazeno na Obr. 131. Po kliknutí na tlačítko bude spuštěn proces čištění tiskárny.

😻 I&A SMART Card Printer Properties 🛛 🔹 💽	
General Sharing Ports Advanced Color Management Service	
Printer Serial	SDCIAN-7D0043
Printer ID	SMART2
Driver Version	2.11.7.28
Firmware Version	1.00.53 [IA][DC]
Ribbon Type	Premium YMCKO [IA][DC]
Ribbon Balance	203 / 250
Printer Status	00000000 10000100 00000000 00000000
Printer Error	00000000 00000000 00000000 00000000
Print technical support sheet Clean Printer	
OK Cancel Apply	

Obr. 2 Spuštění čištění tiskárny

Krok 1. Připojte tiskárny QUALICA-RD k PC a zapněte ji. Připravte si speciální čisticí kartu.



Obr. 3 Čištění tiskárny, krok 1

Krok 2. Otevřete podavač karet a vrchní kryt a vyjměte karty a kazetu s barvicí páskou.



Obr. 4 Čištění tiskárny, krok 2

Krok 3. Jak je vyobrazeno na Obr. 134, vložte do tiskárny přes přední zásobník speciální čisticí kartu. Po zasunutí karty k čisticímu válečku bude posunována automaticky. Je normální, že speciální čisticí karta je vložená až do konce a válečky se otáčejí, aby se vyčistily.



Obr. 5 Čištění tiskárny, krok 3

**Krok 4.** Pro vyčištění tepelné tiskové hlavy a tiskového válečku uzavřete vrchní kryt tiskárny. Po uzavření krytu bude během čištění čisticí karta posunována dopředu a dozadu.



Obr. 6 Čištění tiskárny, krok 4

**Krok 5.** Vyčkejte, dokud nebude čištění dokončeno. Po ukončení čisticího procesu bude speciální čisticí karta automaticky vysunuta, jak je ukázáno na Obr. 136.



Obr. 7 Čištění tiskárny, krok 5

Krok 6. Vyjměte speciální čisticí kartu a vraťte zpět do tiskárny kazetu s barvicí páskou.



Obr. 8 Čištění tiskárny, krok 6